



1. Καυστήρας.
 2. Κυκλοφορητής.
 3. Θερμοστάτης υπερθέρμανσης 70 °C - εφόσον υπάρχει BY-PASS.
Η αριστερή επαφή έχει τάση με το άνοιγμα της πρώτης βάνας.
Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να σταματάει ο κυκλοφορητής με το κλείσιμο της τελευταίας βάνας.
 4. Θερμοστάτης καυστήρα 80 °C.
 5. Υδροστάτης ωρομετρητών 45 °C - αν δεν τοποθετηθεί γεφυρώστε τις δυο επαφές.
 6. Ασφάλεια κυκλοφορητή 3 A.
 7. Ασφάλεια καυστήρα 5 A.
 8. Ασφάλεια θερμοστατών και βανών 1,5 A.
 9. Διακόπτης ελέγχου, πατημένος προς την πλευρά της λέξης TEST οπλίζει το ρελέ.
Αφού κάνουμε τον έλεγχο, τον γυρίζουμε απέναντι για να λειτουργεί πλέον το σύστημα με τους θερμοστάτες χώρου.
 10. Γενικός Διακόπτης.
 11. Βλάβη Καυστήρα.
- Σ.Σ. Οι τιμές των ασφαλειών σε AMPER είναι οι ανώτερες.